涡轮能量版-说明书
材质：128克双胶纸
尺寸：80x100mm
印色：单色黑
装订：风琴折

正面

User Manual / EN

Headphones overview



Operating instructions

Power on:
Press and hold the MF button until you hear "Power on".
Power off:
Press and hold the MF button until you hear "Power off".
Pairing:
When the headphones are off, press and hold the MF button until you hear "Ready to pair".
Automatic pairing:
Make the headphones enter pairing mode (see instruction "Pairing mode"), and turn on the Bluetooth feature of your phone, select "Buaidio T 5W".
Pause/Play:
When playing music, press the Pause/Play button once to Pause; press once again to resume.
Volume+/-:
Press once to reduce the volume; press and hold to skip to the previous track.
Volume+ button:
Press once to increase the volume; press and hold to skip to the next track.
Answer/Reject phone calls:
Receiving an incoming call, press the MF button once to Answer; press once again to Reject; press and hold for 2 seconds to Mute.
Active noise cancelling:
Turn the ANC switch to turn on/off the ANC function; when it's on, the green light will stay on.

Language selection:
1. Connect headphones first, then press the MF button and the Volume- button once simultaneously to select Chinese/English/French/Spanish.
Redial the last number:
Press the MF button twice to redial the last number.
Switch phone calls:
Receiving Call 2 or Call 1, press and hold the MF button to hold on Call 1 and answer Call 2, press and hold again to switch back to Call 1, press once to end the call.

Connect to two mobile phones via Bluetooth:

1.Connect T 5W with phone 1, then turn off T 5W and the Bluetooth feature of phone 1.
2.Turn on T 5W and make it enter pairing mode.
3.Turn on phone 2's Bluetooth.
4.Connect T 5W to Bluetooth feature of phone 1, select "Buaidio T 5W" in the Bluetooth list.
Music sharing playback:
Use the standard 3.5mm Type-C audio cable to connect the headphones with your mobile phone and computer.
Note: Turn off the ANC function when using this feature.
Line-out music playback:
Connect headphones 1 with your mobile phone via Bluetooth first, then turn on the ANC function and use the 3.5mm Type-C audio cable to connect headphones 1 with headphones 2.
Note: Turn off the ANC function before using this feature. The headphones 2 can't connect to Bluetooth.
Charge the headphones:
Turn off the headphones before charging.Use the included Type-C charging cable to connect the headphones to a power source or a laptop charger.
While charging, the red light stays on. After 1/2 hours for a full charge. Once fully charged, the blue light will stay on.

Specifications

Bluetooth version	4.2
Bluetooth operating range	up to 33 feet (free space)
Bluetooth transmission frequency	2.4 GHz-2.483GHz
Bluetooth profiles	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Drivers	57mm
Noise reduction	-25dB
Impedance	16Ω
Frequency response	15Hz-25KHz
Sound Pressure Level (SPL)	115dB
Standby time	about 1000 hours
Bluetooth music/talk time	about 25 hours
Pure ANC time	about 25 hours
Charging time	1.5-2 hours for full charge
Operating temperature range	-10°C to 50°C only
Charging voltage/current	5V/1000mA
Output power	50mW+50mW

Purchase verification:

Verify the product's authentication code by scraping the coating off the security label that is affixed to the original packaging. Enter the code on our official website: www.bluedio.com for purchase verification.

Learn more and get support:

Welcome to visit our official website: www.bluedio.com. Or to email us at: aftersales@bluedio.com. Or to call us at 400-888-0123.

用户手册 / 中文版

感谢您惠顾

使用操作说明

开机	长按多功能键，直到听见音频开启"Power on"
关机	开机状态长按多功能键，直到听见音频开启"Power off"
配对模式	关机状态长按多功能键，直到听见音频开启"Ready to pair"
蓝牙配对	进入配对模式，启动手机蓝牙搜索"Buaidio T 5W"并点击配对
暂停/播放	单击多功能键实现音频暂停/播放
音量调整	单击音量+键减小音量，长按切换至上一曲
	单击音量-键增加音量，长按切换至下一曲
来电控制	单击多功能键接听来电，再单击多功能键挂断来电，长按多功能键静音来电
ANC主动降噪	按ANC开关键开启，绿色指示灯长亮
语音切换	同时点击音量键和音量-键，可切换中文英文语音提示语言
多台配对	请参阅说明，可连接两部手机，最多三个设备。

Manual de usuario / ES

Estructura general



Instrucciones:

Encender: mantenga pulsado el botón de MF hasta que se oiga "Power on".
Apagar : mantenga pulsado el botón de MF hasta que se oiga "Power off".
Modo de emparejamiento: con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de MF hasta que se oiga "Ready to pair".
Conexión via bluetooth : al completar el modo de emparejamiento, active el Bluetooth de su móvil, busque y selecciona "Buaidio T 5W" para conectarlo.
Control de música:
Durante la reproducción de pausa o play para pausar o reanudar la música, haga clic en el botón Volumen (+) para saltar a la pista anterior.
Haga clic en el botón Volumen (+) para saltar a la pista siguiente.
Mantenga pulsado el botón Volumen (-) para reducir el volumen; mantenga pulsado el botón de MF para conectarse a finalizarla 2 pares mediante, mantenga pulsado el botón de MF unos dos segundos.
Llamadas: Al recibir una llamada de interruptor ANC, si ha indicadores verde permanecen brillante.
Cambiar el idioma : pulse el botón de MF y el volumen(-) simultáneamente cuando los auriculares están conectados, para seleccionar el idioma.
Volver a llamar la última llamada : Durante el estado de arranque o espera, haga doble clic el botón de MF para volver a marcar la última llamada.

Dos formatos :
Cuando tenga una segunda llamada entrante,mantenga pulsado el botón de MF para mantener la primera llamada en espera y atender a la segunda.
Cuando tenga una segunda llamada entrante,mantenga pulsado el botón de MF para cambiar de llamada y haga clic el botón de MF para colgar la llamada.

Conectar con dos móviles a la vez

1.Empareje el móvil 1 con el bluetooth "Buaidio T 5W" ,los tenerlo conectado , apague el auricular y el bluetooth del móvil.
2.Encienda el bluetooth "Buaidio T 5W" y ponga en modo emparejamiento.
3.Empareje el móvil 2 con el bluetooth, trás tenerlo conectado, encienda bluetooth de su móvil 1 otra vez para conectarlo.
Música compartida:
Conecte los auriculares al móvil u otros dispositivos a través del cable de audio 3.5mm de compatible con Tipo-C para reproducir la música de su dispositivo.
P.D.: Antes de usar esta función por favor apague los auriculares.
Línea-out :
Conecte los auriculares al auricular 1 con su móvil mediante bluetooth y apague la función de ANC,y luego conecte el auricular 1 al auricular 2 a través del cable de audio 3.5mm de compatible con Tipo-C para reproducir la música de su dispositivo.
P.D.: Antes de usar esta función por favor apague los auriculares.
Cargar los auriculares :
Antes de cargar los auriculares,apáguelos, y use el cable de carga compatible incluido para conectar a los indicadores rojo permanecerá brillante cuando está cargando.
El tiempo de carga es 1.5-2 horas, después de completar la carga, la luz indicadora azul permanecerá brillante.

Especificaciones:

Versión bluetooth	4.2
Rango de funcionamiento	10 metros (cuando en un lugar accesible)
Rango de frecuencia	2.4GHz y 2.483GHz
Perfiles bluetooth	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Controladores	57mm
Sensibilidad de ANC	-25dB
Impedancia	16Ω
Respuesta de frecuencia	15Hz-25KHz
Sensibilidad (SPL)	115dB
Tiempo de Standby	unas 1000 horas
Tiempo de reproducción / llamadas	unas 25 horas
Tiempo de funcionamiento con ANC	unas 25 horas
Tiempo de carga	unas 1.5-2 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Corriente / voltaje de carga	5V/1000mA
Consumo de energía	50mW+50mW

Comprobación de productos :

Raspa la etiqueta de anti-falsificación de la caja de embalaje para obtener el código de verificación. Ingrese el código de verificación en nuestra página web oficial: www.bluedio.com para verificar el producto.

Consulta y Asistencia

Bienvenido a visitar nuestro oficial : www.bluedio.com, para investigar la información pertinente y la asistencia técnica de productos.
Si lo necesita, envíenos un correo electrónico a aftersales@bluedio.com.
Llámenos por teléfono 400-888-0123.

Mode d'emploi / FR

Schéma de la composition



Instruction

Allumer le casque: Appuyez longuement sur le bouton de multifonction jusqu'à ce que le casque émette « Power on ».
Éteindre le casque: Appuyez longuement sur le bouton de multifonction jusqu'à ce que le casque émette « Power off ».
Mode de jumelage: Lorsque le casque est éteint, appuyez longuement sur le bouton de multifonction jusqu'à ce que le casque émette « Ready to pair ».
Jumelage automatique: Activez le mode de jumelage du casque (voir le mode d'emploi du jumelage), puis activez le Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Buaidio T 5W ».
Contrôler la musique:
Pendant la lecture de musique, appuyez une fois sur le bouton Play/Pause pour suspendre la musique, appuyez la deuxième fois sur le même bouton pour la continuer.
Appuyez sur le bouton Volume+ pour baisser le volume. Pressez longuement environ 2 secondes pour passer au morceau précédent.
Appuyez le bouton Vol+ pour hausser le volume.Pressez longuement environ 2 secondes pour passer au morceau suivant.
Contrôler l'appel: Quand l'appel arrive pendant l'écoute de la musique, veuillez appuyer une fois sur le bouton multifonction pour répondre à cet appel. Quand vous recevez un appel, appuyez longuement sur le bouton multifonction deuxième fois sur le même bouton. Si vous ne voulez pas répondre cet appel, il suffit d'appuyer longuement environ 2 secondes sur le bouton multifonction pour rejeter cet appel.

Commutateur ANC de réduction active du bruit: Quand vous basculez cet interrupteur ANC, le voyant vert se vert.
Sélectionner la langue: Pour sélectionner la langue, il faut appuyer sur le bouton multifonction et le bouton Volume- en même temps pour sélectionner parmi l'anglais/chinois/français/espagnol.
Rappel du dernier numéro: Appuyez deux fois sur le bouton de multifonction pour répéter le dernier numéro de votre téléphone portable.
Commutateur de l'appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur, un autre appel arrive, Pour répondre le premier appel, appuyez une fois sur le bouton de multifonction; Pour garder le premier appel en attente, appuyez longuement environ 2 secondes sur le bouton de multifonction jusqu'à ce que le casque émet un son. Pour passer au premier appel, appuyez longuement sur le bouton de multifonction.

Connexion entre le casque et deux téléphones portables

1.Connecter votre téléphone 1 avec le casque, puis éteindre le casque et le Bluetooth T 5W.
2.Allumez le casque et le Bluetooth sur le premier téléphone et désignez le casque comme « Buaidio T 5W ». Activez le nouveau Bluetooth sur le premier portable.
3.Activez le Bluetooth sur le deuxième téléphone et le connecter, enfin, le casque est connecté aux deux téléphones portables.

Écoute de musique via LINE IN:

Branchez le casque sur le téléphone ou l'ordinateur par le câble audio Type-C 3.5mm.
L'écouteur droite le casque avant d'utiliser cette fonction.

Partager de la musique via LINE OUT:

Connecter le premier casque avec le téléphone via Bluetooth,et puis connecter le deuxième casque avec le câble audio Type-C 3.5mm.
Éteindre le deuxième casque.
L'écouteur droite le casque avant d'utiliser cette fonction.

Charger le casque:

Avant de charger le casque, veuillez l'éteindre. Il faut charger le casque avec le câble de charge compatible Type-C inclus dans l'emballage. Le voyant rouge reste allumé en rouge.1 fait environ 1.5-2 heures pour que le casque soit complètement chargé. Quand le charge est terminée, le voyant s'allume en bleu.

技术规格：

蓝牙版本	蓝牙4.2
工作范围	高达10米(无障碍空间)
蓝牙频率	2.4GHz-2.483GHz
支持协议	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
驱动单元	57mm
降噪深度	-25dB
阻抗	16Ω
频响范围	15Hz-25KHz
灵敏度	115dB
待机时长	约1000小时
音乐/通话时长	约25小时
纯ANC工作时长	约25小时
充电时长	约1.5-2小时
工作环境	-10℃-50℃
输入电压/电流	5V/1000mA
输出功率	50mW+50mW

产品防伪

请刮开包装盒上的防伪标签，获得产品防伪码后，登陆官网www.bluedio.com，进入防伪网络网产品查询。

获取更多信息

请登陆www.bluedio.com查阅产品相关信息及技术支持，法规等更多信息。也可通过电子邮件aftersales@bluedio.com或客服电话400-888-0123。

Bedienungsanleitung / DE

Überblick über diesen Kopfhörer

Bedienungsanleitung:

Anschalten: Drücken Sie die Multifunktionstaste bis Die "Power on" hören. Sie leuchten dann grün.
Ausschalten: Drücken Singer die Multifunktionstaste bis Die "Power off" hören und dann lassen Sie sie frei.
Pairing-Modus: Wenn Sie Ihren Kopfhörer ausschalten, drücken Singer die Multifunktionstaste bis Die "Ready to pair" hören und dann lassen Sie sie frei. Öffnen Bluetooth auf Ihr Handy und suchen Sie " Buaidio T 5W " aus, es wird automatisch verbunden.
Spielen kontrollieren:
Drücken die Multifunktionstaste einmal, die Musik zu spielen oder anzuhalten.
Drücken einmal die Taste Lautstärke + , leiser zu stellen, Drücken Singer, die vorherige Lieder zu spielen.
Drücken Sie die Taste Lautstärke +, lauter zu stellen. Drücken Singer die nächsten Lieder zu spielen.
Anruf nehmen: Drücken die Multifunktionstaste einmal, den Anruf zu nehmen, drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden, halten Sie 2 Sekunden Wieder Anruf: Doppelt drücken die Multifunktionstaste, die letzte Nummer zu wählen.
Zweite Anruf nehmen: Beim Anruf kommt der anderen, drücken Singer die Multifunktionstaste, um den ersten Anruf zu halten und den Ersten zu halten. Drücken Singer die Multifunktionstaste, um zwischen den zwei sprechen; Drücken die Taste einmal den Anruf zu beenden.

ANC anschalten: schalten Sie die ANC Taste und wenn es funktioniert, wird das Licht grün leuchten.
Sprache auswählen: Beim Anschalten drücken die Multifunktionstaste und Lautstärke - gleichzeitig, wird es English, Chinesisch, Französisch, Spanisch gehen.

Verbinden per Bluetooth mit 2 Handy:

1. Zuerst verbinden den Kopfhörer mit einem Handy per Bluetooth, dann schalten Sie den Kopfhörer und Bluetooth von Handy aus.
2. Schalten den Kopfhörer aus zuerst, dann drücken Sie die Multifunktionstaste bis Die "Ready to pair" hören und lassen Sie dann Kopfhörer in den Pairung Modus und Bluetooth Pairung.
3. Öffnen die Bluetooth auf Ihr andere Handy, und verbinden mit dem Kopfhörer, dann öffnen die Bluetooth Funktionen auf die erste Handy, es wird automatisch mit dem Kopfhörer verbinden.

Line-in Spielen:
Verbinden Sie den Kopfhörer und Ihrem Handy, zu, tablet usw. per dem 3.5mm Type-C Audio Kabel, um Musik zu spielen.
Hinweis: Per dem Audio Kabel spielen müssen Sie den Kopfhörer ausschalten.

Line-out Spielen:
Verbinden Sie den Kopfhörer und Ihrem per Bluetooth und schalten Sie die ANC aus, dann verbinden den andere Kopfhörer per dem Audio Kabel. Hinweis: Der andere Kopfhörer muss ein 3.5mm audio Buchse haben.

Laden:
Laden Sieben Sie den Kopfhörer zuerst aus, dann laden Sie mit dem eingehenden USB Kabel, dann Laden Sieht das Licht rot. Es wird 1.5 -2 Std. bis voll geladen dauern. Dann leucht das Licht blau.

Technische Spezifikation

Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Reichweite	10m (Freiraum)
Frequenzbereich	2.4 GHz-2.483GHz
Support-Profil	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Treiber	57mm
ANC Empfindlichkeit	-25dB
Impedanz	16Ω
Frequenzgang	15Hz-25kHz
Empfindlichkeit	115dB
Bereitschaftszeit	ca.1000 Std
Anrufdauer Sprech	ca. 25 Std
ANC laufzeit	ca.25 Std
Laden Zeit	1.5-2 Std.
Betriebsumgebung	-10--50℃
Eingang Spannung/ Strom	5V/1000mA
Ausgangsleistung	50mW+50mW

Den Qualitätsnachweis überprüfen:

Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheitsaufklebers auf dem Originalverpackungskarton, um den Code zu erhalten. Geben Sie den Code auf der offiziellen Website: www.bluedio.com Dann gelten Sie den Qualitätscode und den Kopfhörer zu überprüfen.

Für weitere Informationen und Hilfe

Herzlichen Willkommen Sie unsere Website besuchen: www.bluedio.com. Oder senden Sie uns eine E-Mail an: aftersales@bluedio.com. Oder per E-Mail an: aftersales@bluedio.com
Per Anruf an: 400-888-0123

Руководство пользователя / RU

Руководство

Руководство пользователя

Включение:
Включение наушников - нажмите и удерживайте кнопку MF до тех пор, пока не прозвучит сообщение "power on".
Выключение:
Когда наушники выключены, удержите кнопку MF до тех пор , пока не прозвучит сообщение "Ready to pair". Когда наушники будут в режиме подключения.
2.Включите Bluetooth в телефоне, поиск наушников и выберите "Buaidio T 5W".
Воспроизведение:
Когда играет музыка, нажмите кнопку Пауза/Воспроизведение выполняется пауза, в второй раз нажмите, когда существляется воспроизведение музыки.
Громкость +/-:
Громкость уменьшается, нажмите кнопку Vol+ один раз, а держайте для следующего трека.
Громкость +:
Громкость повышается, нажмите кнопку Vol+ один раз, а держайте для следующего трека.

Контроль звонка:
Когда приходит вызов, нажимайте звучает, нажмите кнопку "MF"и ответите на телефон, нажав второй раз отключение, а держав на 2 секунды отключение звука.
ANC включить:
Переключатель функции ANC, когда зеленая индикатор горит - функция включена.
Выбор языка:
Если наушники подключены, нажмите и удержайте кнопку MF и Vol-, Когда нажмете одновременно, у вас есть выбор между английским, китайским, французским и испанским.
Повторный набор:
Нажмите MF кнопку два раза для повторного набора.
При двух вызовах:
1.Сначала подключите к аксессуару 1, а потом выкл. 2,удерживайте кнопку MF ,подержанный вызов 1, отвечайте вызов 2.
Когда нажмете удерживаете, у двух вызовов сохранен вызовы 1, нажмите кнопку MF, чтобы переключиться к вызову 1, а нажмите кнопку MF еще раз, чтобы повесить трубку.
Подключение к Energy с двумя телефонами
1.Подключите телефон 1 с наушниками и Energy. И выключите Energy и наушники.
2.Включите и включите наушники повторно, и пусть они будут в режиме подключения.
3.Включите наушники и телефон 2 и включите и подключите Energy на телефон 1.
Слушать музыку:
Соедините наушники с телефоном или компьютером 3.5mm Type-C аудиокабелем и слушайте музыку.
Примечание: Выключите функцию ANC при использовании.
Линейный выход:
Сначала подключены наушники 1 к телефону по Energy, а выключите функцию ANC, а затем подключите наушники 1 к наушникам 2 аудиокабелем 3.5mm Type-C.
Внимание: перед выключить функцию ANC при пользовании аксессуар, а 2 наушники подключенные ,не подключайтесь.
Зарядка:
В наушниках встроенный аккумулятор,перезаряжающий и нерезальный. Не заменяйте батарею самостоятельно.

1. Выключите наушники перед зарядкой.
2. Подключите меньший штекер зарядного кабеля к Type-C разъему гарнитуры, подключите другой разъем к разъему USB вашего компьютера или зарядного устройства. Когда индикатор горит красным, индикатор заряжается.
3. Когда наушники полностью заряжены(около1.5-2 часа), индикатор загорится синим.

Технические характеристики:

Версия Bluetooth	Bluetooth 4.2
Расстояние	10м (Свободное пространство)
Частота передачи	2.4 GHz-2.483GHz
Поддерживаемые профили	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Драйвер	57мм
Чувствительность шумоподавления	-25 дБ
Импеданс	16Ω
Частота воспроизведения	15Гц-25кГц
Чувствительность	115 дБ
Время работы в режиме ожидания	около1000 часов
Время Bluetooth музыка/разговор	около 25 часов
Время ANC работы	около 25 часов
Время зарядки	около1.5-2 часа
Условия эксплуатации	-10 до 50 °C
Напряжение/ток зарядки	5V/1000mA
Рассеиваемая мощность	50 mW+50 mW

Проверка подлинности:

Сотрите защитный корпус слой на коробке и найдите код верификации продукта. Введите его на нашем официальном сайте www.bluedio.com для проверки аутентичности приобретенного продукта.

Консультация и помощь. Поддержка

Добро пожаловать посетить наш официальный сайт www.bluedio.com задай вс. почту поддержкам - aftersales@bluedio.com. Тел. 400-888-0123.

Manuale Utente / IT

Panoramica delle funzioni delle cuffie

Operating instructions

accensione:
Tenere premuto il tasto MF fino all'ascolto nelle cuffie di "Power on".
spegnimento:
Tenere premuto il tasto MF fino all'ascolto nelle cuffie di "Power off".
Modalità Pairing:
Quando le cuffie sono spente, premere a lungo premuto il pulsante MF fino all'ascolto nelle cuffie di "Ready to pair".
Pairing automatico:
Mettere le cuffie in modalità di associazione Bluetooth (vedi istruzioni "Modalità di associazione"), quindi attivare il Bluetooth del tuo telefono. Selezionare "Buaidio T 5W" tra i dispositivi disponibili e completare il processo di associazione.
Sospensione Pausa / Riproduci:
Durante l'ascolto della musica, premi il pulsante Pause / Riproduci una volta per sospendere; premi nuovamente il pulsante per riprendere.
Pulsante - volume:
Premere una volta per ridurre il volume; tieni premuto per saltare alla traccia precedente.
Pulsante + volume:
Premere una volta per aumentare il volume; tieni premuto per saltare alla traccia successiva.
Rispondere / rifiutare le chiamate in arrivo:
Rispondi ad una chiamata in arrivo, premere una volta il tasto MF per rispondere; premere ancora una volta per terminare; Premere e tenere premuto per 2 secondi per silenziare.

Cancellazione attiva del rumore:
Spostare l'interruttore ANC su on/off per attivare / disattivare la funzione ANC; quando è in funzione, la luce verde rimarrà accesa.
Selezione della lingua:
Ascolto le cuffie, quindi premi contemporaneamente il pulsante MF e il pulsante Volume - per selezionare cinese / inglese / francese / spagnolo.
Ricomposizione ultimo numero:
Premere il pulsante MF due volte per ricomporre.
Risposta ad una chiamata in arrivo durante conversazione:
Per la risposta di una nuova chiamata durante una conversazione in corso, premere il pulsante MF una volta per rispondere; per tornare alla rispondere alla chiamata 2, tenere premuto nuovamente per tornare alla chiamata 1; premere una volta per terminare la chiamata.

Connetti a due telefoni cellulari tramite Bluetooth:

1.Collegare il telefono 1 con le cuffie, quindi spegnere le cuffie e il Bluetooth.
2.Accendi Bluetooth e Bluetooth del telefono 1, selezionare "Buaidio T 5W" dall'elenco Bluetooth.
3.Accendi Bluetooth sul telefono 2.
4.Collegare le cuffie "Buaidio T 5W" tramite Bluetooth con il telefono 2.
5.Accendi le cuffie e mettile in modalità pairing.
6.Accendi Bluetooth sul telefono 1, selezionare "Buaidio T 5W" nell'elenco Bluetooth.

Ascolto della musica senza Bluetooth:

Collegare le cuffie al dispositivo mobile o al tablet con il cavo Type-C collegare le cuffie al dispositivo elettronico utilizzando il cavo.
Nota: spegnere le cuffie quando si utilizza questa funzione.

Riproduzione musica in playback :

Utilizzare il cavo audio con jack 3.5 mm e usb tipo-C per collegare le cuffie al dispositivo elettronico utilizzando il cavo.
Nota: spegnere le cuffie quando si utilizza questa funzione.

Carica le cuffie:

Spegni le cuffie prima di ricaricarle.
Utilizzare il cavo di ricarica Type-C incluso nella confezione per collegare le cuffie a una fonte di alimentazione o a un caricabatterie per laptop. Durante la ricarica, la luce rossa rimane accesa fino a completa ricarica.
Dopo necessari 1.5-2 ore per una ricarica completa. Una volta completamente carica, la luce blu rimane accesa.

specifiche tecniche:

Versione Bluetooth: 4.2
Raggio di copertura del Bluetooth: fino a 10 m senza ostacoli (spazio libero)
Frequenza di trasmissione Bluetooth: da 2.4 GHz a 2.48 GHz
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Altoparlanti: 57mm
Riduzione del rumore: -25 dB
Impedenza: 16Ω
Risposta in frequenza: 15Hz-25kHz
Livello di pressione sonora (SPL): 115 dB
Tempo di standby: circa 1000 ore
Musica Bluetooth / tempo di conversazione: circa 25 ore
ANC tempo di lavoro: circa 25 ore
Charging time: 1.5-2 hours for full
Tempo di ricarica: 1.5-2 ore per la ricarica completa
Operating temperature: -10°C to 50°C only
Charging voltage/current: 5V/1000mA
Temperatura di funzionamento: -10 °C a 50 °C
Tensione / corrente di carica: 5 V / 500 mA
Output power: 50mW+50mW
Potenza in uscita: 50mW + 50mW

Verifica d'acquisto

Raschiare il rivestimento di sicurezza di verifica raschiando il rivestimento dell'etichetta di sicurezza apposta sulla confezione originale. Inserisci il codice sul nostro sito ufficiale: www.bluedio.com per la verifica dell'acquisto.

Ulteriori informazioni e supporto

Benvenuto a visitare il nostro sito ufficiale: www.bluedio.com. o inviaci un'e-mail a: aftersales@bluedio.com. Oppure chiamaci al: 400-888-0123.

背面