

目次 前	❑ 安全事項 このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品をお使いいただく前に本書をよくお読みください。 ❑ 製品真偽の判断 バックিং ボックスの塗装が剥がれて、Bluedioの公式サイト：訪問し、セキュリティー番号を入力して製品の真正性が識別できます。 ❑ 問い合わせと協力 Bluedioの公式サイト：www.bluedio.comを訪問し、電子メールアドレス：aftersales@gdliwei.comに送信し、電話番号：020-86062626-835をかけて、製品の関連情報を問い合わせいただけます。 … 52 …	臨床 目次 後	❑ 本製品を正確且つ安全にお使いいただくため、以下の注意事項は必ずお守りください。 1.聴力を守るために、長時間、高音量でヘッドホンを使わないでください。 2.運転中、できるだけ本製品を使わないでください。どうしてもヘッドホンで通話する場合は、Bluedio通信専用のイヤホンをお使いいただきます。 3.小さなお子様の手の届くところに置かないでください。使用不当など思わぬ事故を招く場合があります。 4.温度≤ - 10℃ (14°F) あるいは、温度≥50℃ (122°F)、湿度は95%以上の環境で、ヘッドホンと電池の寿命を縮める恐れがあります。使用、保管は避けてください。 5.ヘッドホンを使う時、明らかである不気味、刺激感あるいは他の不良反応があったら、直ちに使用を中止してください。 6.本製品はANC自動的にノイズキャンセリング機能が付いていますから、安定な環境でお使ってください。道路など危ない場所でANC自動的にノイズキャンセリング機能を使わないでください。 7.本製品は分解できない電池を利用しております。ヘッドホンを壊さないように、電池をヘッドホンから取り外さないでください。任意に電池取り外したら、Bluedioにはこの責任を負っておりません。ご注意ください。 8.ヘッドホンとノートパソコンあるいはコンピュータと対応できない場合は、付属のケーブルをお使いください。あるいは、CSR4.0以上のアダプターをお使いください。 … 53 …
	❑ パッケージ内容 Bluedio T ヘッドセット x1 使用マニュアル x1 収納用袋 x1 転換棒(3.5mm-Type-C)オーディオケーブル x1 Type-C充電ケーブル x1 ❑ ヘッドホン概況 ANCスイッチボタン ボリューム (+) 次の曲 ANC指示ランプ ボースボタン ボリューム (-) 前の曲 充電ポート/オーディオインターフェース マイク マルチファンクションボタン LED指示ランプ … 54 …		❑ 電源オン パワーオフの状態で、「power on」が聞こえるまで、マルチファンクションボタンを長押しして、青いランプが点滅したら、パワーオフになります。 ❑ 電源オフ パワーオフの状態で、「power off」が聞こえるまで、マルチファンクションボタンを長押しして、電源を切ることができます。 ❑ ペアリングモード パワーオフの状態で、「power on」そして「Ready to pair」が聞こえるまで、マルチファンクションボタンを長押しして、青いランプが点灯したら、ペアリングモードに入ります。 ❑ 着信コントロール Bluetoothモードでは、マルチファンクションボタンを押してください。電話を受けることができます。もう一度クリックしたら、電話を切ることができます。着信の時、マルチファンクションボタンを2秒ほど長押しして電話を切ることができます。 ❑ 第三方通話 1 個目の電話を受ける時、2 個目の電話が届いたら、マルチファンクションボタンを長押しして、1 個目の電話を保留し、2 個目の電話を受けることを実現します。 上記の状況で、マルチファンクションボタンを長押しと、1 個目の電話に転換することが実現できます。マルチファンクションをクリックして、電話を切ります。 … 55 …
目次 前	❑ リダイヤル 通常の状況で、マルチファンクションボタンを2回連続お押しして、リダイヤル機能を実現します。 … 56 …	臨床 目次 後	❑ 音楽コントロール 音楽再生中、ボースボタンをクリックして、音楽一時停止になります。もう一度クリックしたら、音楽再生を実現します。 ❑ 音量一/前の曲 音量を下げる：ボリューム (-) を押してください。 前の曲：ボリューム (-) を長押ししてください。 … 57 …
	❑ 音量 +/次の曲 音量を上げる：ボリューム (+) を押してください。 次の曲：ボリューム (+) を長押ししてください。 ❑ ANCスイッチボタン ANCスイッチボタンをはじき、指示ランプは緑になり、五秒あと、ANC自動的にノイズキャンセリング機能を開始します。 … 58 …		❑ 言語選択 電源はオンにして、マルチファンクションボタンとボリューム (-) ボタンを同時に押すと、言語の切替ができます。英語、中国語、フランス語、スペイン語が順番に流れて、音声指示により言語を選択してください。 ❑ ヘッドホンと2 台の携帯の接続 1、ヘッドホンと携帯1はペアリングできましたら、ヘッドホンと携帯1をオフにして下さい。 2、携帯2とヘッドホンのBluetoothを起動して、「Bluedio T」を検索して、ペアリングしてください。 3、携帯1のBluetoothリストの中に「Bluedio T」を検索して、ペアリングしてください。それで、ヘッドホンは同時に2 台の携帯と接続しています。 … 59 …
目次 前	❑ Line in 音楽再生 ヘッドホン電源オンの状態で、付属のケーブルをお使って、携帯あるいは、PCと接続して音楽再生を実現します。 注意：この機能をお使いいただく前に、ヘッドホンをオフにしてください。 ❑ Line-out音楽共有 ヘッドホン1をBluetoothで携帯と接続してから、ANC機能をオフにしてください。付属のオーディオケーブルでヘッドホン1をヘッドホン2と繋がれば結構です。 注意：この機能をお使いいただく前に、ANC機能をオフにしてください。 … 60 …	臨床 目次 後	❑ 充電と電池 1、充電する前に、必ず付属の充電ケーブルであることを確認してください。異なるものを使用すると、ヘッドフォンが故障する恐れがあります。(付属のUSB充電ケーブルコンセプトは標準TYPE-Cです。) 2、充電器：DC電圧5V、電流は必ず>500mA。 ❑ ヘッドホン充電 ヘッドホン充電すること、次の手順通りに充電ください。 本製品は分解できない電池を利用しております。ヘッドホンを壊さないように、電池をヘッドホンから取り外さないでください。 1、充電する前に、ヘッドフォンの電源をオフにしてください。(オンの状況でしたら、ヘッドフォンが故障する恐れがあります。) 2、付属のUSB充電ケーブルTYPE-Cの充電コネクタ (小さい方) を、ヘッドフォン本体の充電コネクタに接続します。もう一端のコネクタをUSB充電器、あるいは他の充電デバイスに接続します。すると、充電が始まります。充電中、赤い信号ランプは点灯します。 3、充電が完了するまで、約1.5時間がかかります。充電が完了すると、青いの信号ランプは点灯します。 … 61 …
	❑ 技術規格 ● Bluetooth仕様：Bluetooth4.2 ● 伝送距離：10メートル (障害物なし) ● 周波数範囲：2.4GHz-2.48GHz ● 対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HSP、HFP ● 音頻解析度：24bit/48KHz ● ドライバー：Φ5 7 mm ● インピーダンス：16 Ω ● キャリア周波数：15Hz-25KHz ● 感度：116dB ● 待受時間：約650時間 ● Bluetooth音楽再生/通話時間：約16時間 ● 音楽再生/通話とANC稼働時間：約16時間 ● ANC稼働時間：約16時間 ● 充電時間：約1.5時間 ● 稼働環境：温度 -10-50℃ 湿度0-95% ● 充電電圧/電流：5 V/>500mA ● エネルギー消費：25mW + 25mW 予告なく、技術規格を変更する場合がありますので、どうか、ご了承ください。 … 62 …		

