

User Manual/EN

T6S

Headphone overview

MF button
LED indicator
Microphone for call
Charging connector/Audio jack
Microphone for ANC
ANC switch

Operation instruction:

Power on:
When headphone is off, press and hold MF button until you hear "Power on".

Power off:
When the headphone is on, press and hold MF button until you hear "power off".

Pairing mode:
When the headphone is off, press and hold the MF button until you hear "Ready to pair".

Bluetooth Pairing:
Make sure the headphone enter pairing mode (see instruction "Pairing mode"), and turn on the Bluetooth function of your phone, select "T6S".

Music control:
When playing music, press the MF button once to Pause/Play. Users can increase/decrease volume, or skip to previous/next track via telephone function (roll).

Answer/Reject a call:
Receiving an incoming call: Press the MF button once to Answer/End; Press and hold it for 2 seconds to refuse.

... 1 ...

ANC switch:
Push the ANC switch to turn on the ANC function. When a second ANC switch will be on, and LED light remains green.

② Line-in music playback:
Connect the headset with your mobiles phone and computers via 3.5mm Type-C audio cable to play music.
Note: Please turn off the ANC before using this function. (audio cable is required, if you need it, please order one from Bluedio official purchase channel.)

③ Line-out music playback:
Connect headset with 1 phone via Bluetooth, then turn off ANC feature. Connect headset phone 1 with the headset 2with 3.5 mm Type-C audio cable to play music.
Note: Please turn off ANC feature before using this function, and headset phone 1 need to be connected with audio connection.
(audio cable is not provided, if you need it, please order one from Bluedio official purchase channel.)

④ Charging the headset:
Switch off the headset before charging, and use standard charging cable to charge the headset or wall charger, when it is charging, LED light remains red.
Allow 1.5-2 hours for full charging, once fully charged, LED Blue light stays on.

Smart sensors:
Take off the headset when it is playing music, the song will automatically pause, when you wear it again, music will be restored

• • •

- ❑ **Cloud function:**
The headphones support Cloud Service. Users can download the APP by scanning the QR code on the last page.
- ❑ **Wake up the cloud (installed the Cloud APP on your phone)**
Connect the headset with your phone, then double-click the MF button. Cloud service is on, you can enjoy smart Cloud service.
- ❑ **Specifications:**
Bluetooth version: Bluetooth5.0
Bluetooth range: up to 10 m (free space)
Transmission frequency: 2.4GHz-2.48GHz
Bluetooth Profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Driver units: 57mm
Noise cancelling sensitivity: -25dB
Frequency: 16G
Frequency response: 15 Hz-25KHz
Sound pressure level(SPL):115dB
Standby time: about 350 hours
Bluetooth music time: about 32 hours
Working time (For Only Running the ANC): about 43 hours
Charging time: 1.5-2 hours for full charge
Operating temperature range: -10°C to 50°C only
Charging voltage/current: 5V/500mA
Power Consumption: 50mW+50mW

2 Purchase verification

You can find the verification code by scraping the coating off the serial label that is affixed to the original packaging. Enter the code on our official website: www.bluedio.com for purchase verification.

2 Learn more and get support

Welcome to visit our official website: www.bluedio.com;
Or email us at sales@bluedio.com; Or call us at 400-888-0110

2 Common issues and solution:

State	Reason	Solution
Too short time playback	Power is used up by ANC consumption	Please turn off ANC timely, when it is not used.
Automatic shutdown	Low battery	Please recharge the headphones when it is in the low battery.
No switch on	Low battery	Please turn off ANC timely, when it is not used; and use headphones before it is fully charged.
No switch off	System halted	Please recharge the headphones for 3-10 seconds with wall charger to reset the system. The output should be 5V, 1A.

• • •

The diagram shows a car stereo unit with the following labeled components:

- 用户手册 / 中文版** (User Manual / Chinese Edition)
- 结构示意图** (Structural Diagram)
- 多功能 LED 指示灯** (Multi-function LED indicator light)
- 天线麦克风** (Antenna microphone)
- 天线接口/音频接口** (Antenna/Audio interface)
- 蓝牙麦克风** (Bluetooth microphone)
- 蓝牙麦克风接口** (Bluetooth microphone interface)
- 开/关机** (Power on/off)
- 关机** (Power off)
- 配对模式** (Pairing mode)
- 蓝牙配对** (Bluetooth pairing)
- 音乐控制** (Music control)
- 来电控制** (Incoming call control)
- 开/关主扬声器** (Main speaker on/off)

功能描述:

- 长按多功能键, 至耳机发出提示音“Power on”**
- 关机长按多功能键, 至耳机发出提示音“Power off”**
- 配对模式:** 关机状态下长按多功能键, 至耳机发出提示音“Ready to pair”
- 蓝牙配对:** 进入配对模式后, 启动手机蓝牙搜索“T8S”并点击配对
- 播放音乐时:** 单击多功能键控制音乐暂停或继续。
- (注: 用户可通过手机控制音乐添加或上下曲切换)**
- 来电控制:** 来电时单击多功能键可接听来电并静音;
- 长按多功能键2秒挂断来电**
- 开/关主扬声器:** 短按A键扬声器开关, 绿色指示灯亮, 约3秒后蜂鸣器发出提示音

2. **Line-in音乐播放：**
使用3.5mmType-C音频线，将耳机与手机、电脑等设备连接
使用耳机播放音乐。
注意：使用该功能时，耳机必须关闭。（本产品不赠送音频线，如有需要，
请通过Bleudio官方渠道购买音频线）

3. **Line-out音乐播放：**
先将耳机与手机通过蓝牙连接，再关闭ANC主动降噪功能，使用3.5mmType
C音频线，将耳机与耳机放大器连接即可播放音乐。
注意：使用该功能时，必须关闭ANC主动降噪功能，其功率为2.5W以内。
本产品不赠送连接线缆，如有需要，请通过Bleudio官方渠道购买音频线）

4. **耳机充电**
耳机关闭耳机，使用标准的充电桩进行充电。充电时红色指示灯亮，充
电结束充满需1-2小时，无充电后蓝色指示灯亮。

5. **智能播放：**
播放音乐时取下耳机，会自动暂停播放音乐，再戴上耳机，恢复播放音乐。

6. **云端播放**
本产品支持云端播放，用户可翻阅说明书最后一页手机扫描二维码下载APP。
手机APP支持云端播放，

7. **双耳机模式**
手机APP与耳机处于蓝牙连接状态下，双击耳机可智能进入云端模式，
可同步云端功能，享受智能播放。

... 6 ...

蓝牙版本	蓝牙5.0
工作频段	高达10米(无障碍空间)
频率范围	2.40GHz-2.48GHz
支持协议	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
驱动单元	57mm
降噪幅度	-25dB
阻抗	16Ω
频率范围	16Hz-25KHz
灵敏度	115dB
待机时间	约300小时
音乐/通话时间	约32小时
播放ANC工作时间	约43小时
充电时间	约1.5-2小时
工作电压	-10°C-50°C
输入电压/电流	5V±500mA
输出功率	50mW+50mW

产品防伪

刮开包装盒上的防伪贴涂层，获得本产品防伪的刮码号码，登陆官网 www.bluedio.com，输入刮码号码可验证产品真伪。

获取帮助与协助

请浏览www.bluedio.com查找产品相关信息及技术支持，如有需要，请发送电子邮件至sales@bluedio.com或拨打售后热线 400-889-0123。

常见问题及解决方法

故障现象	原因	解决方法
电池不充	ANC开关处于开启状态，一直耗电	不使用ANC时及时关闭ANC开关
自动关机	电量过低	电量不足，请及时充电
无法开机	电量过低	不使用ANC时及时关闭ANC开关，并充电后再使用
无法关机	挂机	使用5V 1A的充电器，充电3-5小时

• • • 8 • • •

Manual de usuario / ES

Estructura general

El diagrama ilustra la disposición de los componentes de control en el dispositivo. En la parte superior central se encuentra el botón de encendido/apagado, acompañado por una luz indicadora de funcionamiento. A la izquierda está el micrófono para la cancelación del ruido. A la derecha se ubican el puerto de carga/audio y el interruptor de cancelación activa del ruido (ANC).

Instrucciones:

Encender:
Pulsar el botón de MF hasta que se oiga "Power on".

Apagar:
Mantener pulsado el botón de MF hasta que se oiga "Power off".

Modo de Emparejamiento:
Mantener pulsado el botón de MF hasta que se oiga "Ready to pair".

Conexión via Bluetooth:
Al completar el modo de emparejamiento, active el bluetooth de su móvil, busque y seleccione "T65" para conectarlo.

Cambio de música:
Cuando esté retransmitiendo la música, haga clic en el botón de pausa o play para pausar o reanudar la música.
(Nota: el usuario también puede controlar la subida y resta de volumen al cambiar de canción anterior y luego a través del teléfono o aplicación)

Llamada entrante:
cuando entre una llamada, haga clic en el botón de MF para contestarla o finalizarla.

Y para rechazarla, mantenga pulsado el botón de MF unos dos segundos.

... • ...

Función de ANC:
Empuje el interruptor ANC, la luz indicadora verde permanecerá brillante, la función de cancelación del ruido sufre efecto después de aproximadamente unos tres segundos.

2. Usar in:
Conecte los auriculares al móvil u otros dispositivos a través del cable de audio 3,5mm de compatible con Tipo-C para reproducir la música de su dispositivo.
Pulse el botón de encendido para encender los auriculares.
Pulse el botón de reproducción para conmutar entre el modo de reproducción por cable y el modo de reproducción inalámbrico.
Pulse el botón de silencio para activar la cancelación de ruido (modo de Bluetooth).

2. Usar in:
Primero, emparejare el auricular 1 con su móvil mediante bluetooth y apague la función de ANC, luego conecte el auricular 1 al auricular 2 a través del cable de audio 3,5mm de compatible con Tipo-C, así que puede reproducir las músicas.
Pulse el botón de silencio para apagar la función de ANC. Y el auricular 2 puede usar el modo de cancelación de ruido 3,5mm.

3. Cargar los auriculares:
Antes de cargar los auriculares, asegúrese de que el cable de carga compatible para cargar. La luz indicadora roja permanecerá brillante cuando está cargando.
El tiempo de carga es 1,5-2 horas, después de completar la carga, la luz indicadora azul permanecerá brillante.

3. Detección inteligente:
Después de los auriculares cuando reproduce música, pasará música automáticamente. Pone los auriculares otra vez, Reanudará la reproducción de música.

••• 10 •••

2 Función de la nube

Este producto es compatible con la función de la nube. El usuario puede dirigirse a la página oficial de manual de instrucciones para descargar la APP a través de escanear el código QR.

3 Descripción de la nube

El teléfono y la APP tienen que estar instalado en el control de Bluetooth con el auricular. La nube tiene una multi-función de los auriculares para ignorar al dispositivo en la nube y la función en la nube puede habilitarse para disfrutar del servicio inteligente.

4 Especificaciones:

- Versión Bluetooth: 5.0
- Rango de alcance: 10 metros (cuando en un lugar accesible)
- Rango de frecuencia: 2.4GHz - 2.48GHz
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Controladores: BT378
- Sensibilidad de ANC: -25dB
- Impedancia: 16Ω
- Requisita de frecuencia: 15Hz-25KHz
- Sensibilidad (SPL): 115dB
- Tiempo de carga: alrededor de 260 horas
- Tiempo de reproducción/conversión: alrededor de 32 horas
- Tiempo de funcionamiento de ANC: alrededor de 43 horas
- Tiempo de carga: alrededor de 260 horas
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Corriente/Voltage de consumo: 3.0 ~ 500mA
- Corriente/Voltage de carga: 50mW~500W

• • • • •

2 Comprobación de producto :
 Visitar la etiqueta de enfriabilización de la caja de embalaje para obtener el código de enfriabilización correspondiente al código en nuestra página web www.blueduo.com para verificar el producto.

2 Consulta y Asistencia
 Visitar nuestra página web www.blueduo.com, para investigar información pertinente y la asistencia técnica de productos.
 Si necesita, enviar correo electrónico a after sales@blueduo.com.
 Llamarlos por teléfono 400-888-0123.

2 Problemas comunes y soluciones:

Fenómeno de falla	Motivo	Soluciones
La batería no durable	El interruptor ANC está encendido y siempre consume energía	Apague el interruptor ANC cuando no está usando ANC
Apagado automático	Batería baja	Batería baja, cargue a tiempo
No se puede arrancar	Batería baja mucha	Apague el interruptor ANC cuando o está usando ANC y téngalo antes de arrancar
No se puede cerrar	Congelar	Use un cargador de 5V TA, cargue por 3-10 segundos para reiniciar

Mode d'emploi / FR

2. Schéma de structure

Le diagramme illustre la disposition des éléments du casque. À l'avant, on trouve la 'Touche multifonction' et le 'Voyant LED'. À l'arrière, se trouvent le 'Microphone (appel)', le 'Port USB', le 'Port audio' et le 'Réducteur de bruit ANC'.

2. Instructions d'utilisation et d'opération :

Démarrage :

Veuillez appuyer longuement sur la touche multifonction jusqu'à ce que la casque émette une suggestion vocale Power on. (Mise en marche en français).

Arrêt :

Après le démarrage du casque, veuillez appuyer longuement sur la touche multifonction jusqu'à ce que la casque émette une suggestion vocale « Power off » (Mise hors tension en français).

Mode de jumelage

En état d'arrêt du casque, veuillez appuyer longuement sur la touche multifonction jusqu'à ce que la casque émette une suggestion vocale « Ready to pair » (Prêt à jumeler en français).

Jumelage via Bluetooth

En mode de jumelage, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable et « TBT » cliquer pour procéder au jumelage.

Contrôle de la musique :

Au cours de la lecture de la musique, veuillez cliquer sur la touche multifonction pour suspendre ou lire la musique.

(Remarque : Vous pourriez contrôler le volume et changer la chanson via le téléphone portable.)

... 13 ...

Contrôle de l'appel :

En cas d'appel, veuillez cliquer sur la touche multifonction pour 2 secondes à l'appel ou raccrocher.

Veuillez appuyer longuement sur la touche multifonction pour 2 secondes pour redémarrer.

Activer la réduction active de bruits ANC :

Veuillez pousser l'interrupteur de réduction active de bruits ANC, le bouton tournera toujours, et la réduction de réduction de bruits sera activée environ 3 secondes plus tard.

2. Lecture de la musique Line-in :

Veuillez connecter le casque, le téléphone portable, et l'ordinateur, et lire le câble audio Type-C 3,5 mm, pour lire la musique.

Remarque : Il faut désactiver la réduction de bruits en fonction de l'utilisation de la fonction d'écoute. (Ce produit n'est pas fourni avec le câble audio). Si vous en avez besoin, veuillez acheter un câble audio via un moyen officiel de Bluetooth.

2. Lecture de la musique Line-out :

Veuillez connecter le premier casque avec le téléphone portable via le Bluetooth, et puis désactiver la fonction de réduction active de bruits ANC.

Remarque : Il faut désactiver la réduction de bruits en fonction de l'utilisation de la fonction d'écoute. Le deuxième casque devra supporter le port de 3,5 mm. (Ce produit n'est pas fourni avec le câble audio). Si vous en avez besoin, veuillez acheter un câble audio via un moyen officiel de Bluetooth.)

3. Captureur intelligent :

Si vous ne voulez pas la musique s'arrêter automatiquement lorsque vous référez la casque et elle sera là, nous vous portez à nouveau le casque.

*** 14 ***

Fonction antiterminal en nage
Ce produit supporte la fonction antiterminal en nage. Veuillez télécharger l'Application en scannant le code QR à la dernière page du mode d'emploi avec votre téléphone portable.

2 Activer le terminal en nage (En cas d'installation de l'App du terminal en nage sur votre téléphone portable)
Après avoir connecté le téléphone portable à l'Application et le casque via le Bluetooth, veuillez cliquer doublement sur la touche multifonction pour activer le terminal en nage et profiter des services intelligents.

3 Charge du casque :
Veuillez charger le casque via le câble de charge fourni après avoir arrêté le casque. Le voyant rouge allumera toujours tout au cours de la charge. Il prend environ de 1,5 à 2 heures pour remplir la batterie du casque. Le voyant bleue allumera toujours en cas de batterie bas.

4 Anti-contrefaçon :
Vous pourrez obtenir le numéro d'anti-contrefaçon de ce produit en scannant le code QR sur le carton d'emballage, et vérifier l'authenticité du produit en saisissant le numéro d'anti-contrefaçon sur notre site web officiel www.baidoo.com.

5 Renseignement et assistance :
Vous pourrez consulter les informations liées au produit et au soutien technique sur notre site officiel www.baidoo.com. En cas de besoin, veuillez nous envoyer une courriel à l'adresse after-sales@baidoo.com ou contacter le service après-vente via le numéro 400-858-0123.

*** 15 ***

Spécifications techniques :		
Version de Bluetooth : Bluetooth 5.0		
Distance de travail : jusqu'à 10 mètres (dans un espace sans obstacles)		
Protocoles de charge : Entree 24VDC et 2.480Vdc		
Protocoles supportés : AC/DC / APFC / HRP, HRP, HRP		
Unité de pilotage : 57 mm		
Sensibilité antenne : <25dB		
Impédance : 16Ω		
Plage de charge de puissance : Entre 15W et 250W		
Sensibilité : 115dB		
Plage de durée de charge : Entre 350 heures		
Durée de lecture de musique/opus : Environ 32 heures		
Durée de travail ANC : Environ 42 heures		
Durée de charge : Environ 13,8 heures		
Température de travail : Entre -10 °C et 50 °C		
Voltage/impédance d'entrée :		
Puissance de sortie : 50mW=50mW		

Bedienungsanleitung / DE

☑ Strukturdiagramm

☑ Gebrauchsanweisung:

Einschalten:
Drücken/Selbstge auf die Multifunktionssteu., bis der Kopfhörer Power „on“ ertönt.

Ausschalten:
Nachdem Einschaltton/Selbstge die Multifunktionssteuereinschaltzeit, bis der Kopfhörer „Power off“ ertönt.

Paarungsmodus:
Drücken Sie die Multifunktionssteu. beim Ausschalten für eine lange Zeit, bis die Bluetooth-Zeit „Ready to Pair (Licht zum Paaren)“ ertönt.

Bluetooth-Planung:
Nachdem Sie den Paarungsmodus aktiviert haben, starten Sie die Bluetooth-Box auf Ihrem Handy nach „165“ und klicken Sie auf die Paarung.

Musiksteuerung:
Klicken Sie auf die Multifunktionssteu. während der Musikwiedergabe, um die Musik zu pausieren oder zu hören.

Notiz: Der Benutzer kann die Lautstärkenanhebung und -reduzierung sowie den Titelwechsel über das Mobiltelefon steuern!

Anleitungsweg:
Wenn Sie Anrufe bekommen, können Sie auf die Multifunktionssteu. klicken, um den Anruf anzunehmen / aufzulegen.

Halten Sie die Multifunktionssteu. für 2 Sekunden gedrückt, um den Anruf abzubrechen.

... 17 ...

Aktivierung der aktiven ANC-Rauschunterdrückung:
 Betätigen Sie den ANC aktiven Rauschunterdrückungsschalter, so leuchtet die grüne Anzeige auf und die Rauschreduzierfunktion mit etwa 3 Sekunden Latenz in Kraft.

2. Line-In-Musikwiedergabe:
 Verwenden Sie eine 3,5-mm-Typ C-Audio-Kabel, um Ihren Kopfhörer mit Mobiltelefonen, Computern und anderen Geräten zum Abspielen von Musik anzuschließen.
 Hinweis: Bei Verwendung dieser Funktion muss die Kopfhörer ausgeschaltet sein. (Dieses Produkt ist nicht mit einem Audiokabel ausgestattet. Falls erforderlich, kaufen Sie das Audiokabel über den offiziellen Bluebird-Kanal.)

3. Line-Out-Musikwiedergabe
 Stellen Sie zuerst eine Bluetooth-Platzierung zwischen dem Kopfhörer und dem Lautsprecher her, dann aktivieren Sie dann die aktive ANC-Rauschunterdrückungsfunktion auf. Verwenden Sie eine 3,5-mm-Typ C-Audio-Kabel, um den Kopfhörer 1 und 2 zum Abspielen von Musik anzuschließen.
 Hinweis: Bei Verwendung dieser Funktion muss die aktive ANC-Rauschunterdrückungsfunktion ausgeschaltet sein. Kopfhörer 2 ist nicht mit einem Audiokabel ausgestattet. Dieses Produkt ist nicht mit einem Audiokabel ausgestattet. Falls erforderlich, kaufen Sie das Audiokabel über den offiziellen Bluebird-Kanal.)

4. Ausladen des Kopfhörers:
 Schalten Sie den Kopfhörer vor der Ausladung aus und laden Sie ihn mit dem Ladekabel im Lieferumfang auf. Die rote Leuchte zeigt während des Ladevorgangs immer auf.
 Es dauert 1,5-2 Stunden, bis der Kopfhörer vollständig geladen ist, und die blaue Anzeige leuchtet, wenn er vollständig geladen ist.

•• •• ••

- 2. **Intelligente Sensoren:**
Beim Spielen wird die Musik automatisch abbrechen, wenn Sie den Kopfhörer aus der Hand nehmen und es wird wieder Musik, wenn den Kopfhörer wieder aufsetzen.
- 3. **Cloud-Funktionen**
Dieses Produkt unterstützt die Cloud-Funktion. Benutzer können auf der letzten Seite des Handbuchs die QR-Codes herunterladen und auf PC scannen.
- 4. **Cloud-Aufwachen (Die Cloud App wird schon auf dem Handy installiert)**
Sowohl das Handy als auch die App befinden sich in einer Bluetooth-Paarung mit dem Kopfhörer. Doppeltippen Sie auf die Multifunktionsstation des Kopfhörers, um die Cloud-Audioquellen zu aktivieren und Cloud aufzuwachen, und nicht zuletzt intelligente Dienste zu genießen.
- 5. **Anti-Produktfälschungen:**
Kratzen Sie den Aufkleber zur Anti-Fälschung auf der Verpackung, um die Anti-Fälschungsnnummer dieses Produkts zu erhalten. Bitte melden Sie sich unter www.buedio.com an und geben Sie die Anti-Fälschungsnnummer ein, um die Echtheit des Produkts zu überprüfen.
- 6. **Beratung und Hilfe:**
Bitte besuchen Sie www.buedio.com für produktbezogene Informationen und technische Unterstützung. Bitte senden Sie eine E-Mail an after-sales@buedio.com oder rufen Sie die Kundendienst-Hotline 400-889-012 an.

... 19 ...

2 Technische Daten: Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0 Reichweite: bis zu 10 Meter (Zugleistungsleistung) Frequenzbereich: 2,4 GHz-2,48 GHz Unterstützte Protokolle: A2DP, AVRCP, HSP, HFP Antennentyp: 57mm Rauschunterdrückungsempfindlichkeit: -25 dB Impedanz: 16 Ω Tonleistungsbereich: 15W-25KHz Empfindlichkeit: 115 dB Standby-Zeit: ca. 350 Stunden Musikwiedergabe-/ Telefonationsprachezeit: ca. 32 Stunden Reine Arbeit: ununterbrochen 43 Stunden Ladezeit: ca. 1,5-2 Stunden Arbeitsspannung: -10 °C - 50 °C Ausgangsleistung: 100mW, 500mA Ausgangsfrequenz: 50mW + 50mW		
2.4 Häufige Probleme und Lösungen:		
Fehler und Symptome Der Akku ist nicht geladig Die Akkuleistung ist mangelhaft Automatische Abschaltung Kein Einschalten möglich Kein Ausschalten möglich	Ursachen Der ANC-Schalter ist eingeschaltet und der Strom wird immer verbraucht Niedrige Batterieladung Niedrige Batterieladung Deadstick	Lösungen Der ANC-Schalter ist auszuschalten, wenn die Batterie nicht mehr benötigt ist Niedrige Batterieladung Die Batterieladung sollte rechtzeitig auffüllen Der ANC-Schalter ist auszuschalten, wenn die ANC-Funktion nicht benötigt ist. Und dabei Strom verbraucht Wenn es sich das Ladegerät um 15 V/1A Rückmeldung von 3-10 Sekunden

使用マニュアル / 日本語

■ イヤホン接続

マルチファンクションボタン
LEDバックライト

通話マイク
接続ボタン
ANCスイッチ

ノイズキャンセリングマイク

■ 取扱説明
電源ボタン

パワーボンの状態で、[power on] 押関にえるまで、マルチファンクションボタンを押長押ししてください。

パワーボンの状態で、「power off」が関こえるまで、マルチファンクションボタンを押長押しして、「電源を切る」ことができます。

パワーボンの状態で、「power on」そして「ready to pair」が関こえるまで、マルチファンクションボタンを押長押しして、ペアリングモードに入ります。

Bluetooth マルチング

検索（あるいは、ほかのデバイス）とヘッドホンのBluetooth機能を検索する。（マルチファンクションボンのconnectorキーを押長押しして、「ES」を接続して確認します。接続する5つのデバイスにこえた後、ペアリングモードでました。

注意：ペアリングの時間は3分となります。一度ペアリング失敗したら、やり直してください。右の5つの手印に照って、改めて接続してください。

... 21 ...

電源ボタン・一時停止 (Bluetooth モード)

音楽の再生中にマルチファンクションボタンをクリックすると、一時的に音楽の再生が停止になります。もう一回クリックすると、音楽再生が再開します。(通話・音楽再生時、音楽の加減音量、上下のソングの切り替えができます。)

音楽コントロール

Bluetooth モードでは、マルチファンクションボタンを押すと、電話を再生することができます。もう一回クリックしたと、電話を切ることもできます。一度クリックすると3秒間、マルチファンクションボタンを2秒ほど長押しと、電話を切ります。

ANSI スピーチサーチ

ANSI スピーチサーチ機能では、表示ソングが緑になり、約3秒と、ノイズキャンセリング機能が有効になります。

⑦ LINE-IN 音楽再生

ヘッドホンケーブルを3.5mmのオーディオケーブルで接続して、LINE-IN 端子に接続します。

注意：この機能を使用するためには、ヘッドホンをつなぐ必要があります。音楽再生中にヘッドホンケーブルを接続するとオーディオケーブルを挿入してください。

⑧ LINE-OUT 音楽シェア

ヘッドホンケーブルをBluetooth 機能と接続してから、ANC機能はヘッドホンに接続して、3.5mmのオーディオケーブルをヘッドホンにヘッドホン2つに接続する必要があります。

注意：この機能を使用するためには、ANC機能をオフにする必要があります。ヘッドホンにオーディオケーブルを接続してサポートする必要があります。音楽再生中にヘッドホンケーブルを接続するとオーディオケーブルを挿入してください、公衆のBluetooth ヘッドホンを通してオーディオケーブルを挿入してください。

... 22 ...

2 インテリジェントセンシング

音楽を再生するときにはヘッドホンを取り外すと、自動的に音楽の再生を一時的にストップします。ヘッドホンを再び付けたら、音楽の再生を再開します。

3 クラウドサービス

本製品はクラウド機能をサポートしております。ユーザーはミュージックのストリーミングのコードを利用して専用APPでダウンロードしていただけます。

3.1 クラウドサービス起動 (携帯電話で専用APPインストール済み)

まず、携帯電話にAPPのダウンロード方法もしくはBluetoothの接続方法のヘッドセットに繋がって下さい。次に、ヘッドセットのLEDランプがオレンジ色に点滅をダブルクリックしたら、クラウドサービスが有効になります。

4 チャージ

充電するときにヘッドホンの電圧を取り、標準の充電ケーブルを使用して充電してください。充電が完了したら、赤色LEDランプが点灯します。

充電が完了するまで、約15~20時間持ちたり、黄色LEDランプが点灯します。

充電するにも、必ず付属の充電ケーブルで充電を接続してください。充電しないものも充電するときに、ヘッドホンが充電できる可能性があります。

5 付属品の取扱い

本製品の付属品の取扱いが正しいかどうかを確認。製品の付属品として付属品として、bluedio.comから、各サービスユーザー番号を入力することで正しく製品が使用できることを確認することができます。

... 23 ...

②お問い合わせ
製品の故障修理等についてのお問い合わせは、下記Amazon.comのカスタマーサポートセンターへご連絡下さい。
電話番号：+1-888-085-0123
Bluebird公式サイト：www.bluebird.com
メールアドレス：customer@bluebird.com

③技術情報
Bluetooth®規格：Bluetooth 5.0
無線通信規格：IEEE 802.11a/b/g/n/ac (有線LANなし)
送信電力：2.4GHz、2.4GHz、5GHz
対応プロトコール：A2DP、AVRCP、HSP、HFP
サイズ：幅×高さ×奥行き 57mm
重量：±254g
ディスプレイ：2.8インチ
充電ケーブル：USB-A 160
充電ケーブル長さ：1.5ft±25KHz
感度：±15dB
待機時間：約330時間
音楽再生待機時間：約320時間
A2DPに接続時：約100時間
充電時間：約1.5時間
充電電圧：1070-1075mV
充電電圧検出：5V/500mA
エネルギー消費：50mW+50mW

④よくある質問
Q1：よくある質問になります。
A：ANC機能は電力消費が比較的に多いので、使用しない場合は、電源をオフにしてください。
Q2：よくヘッドホンにはケーブルが1つありになります。
A：ケーブルが1つあるだけで音質が良くなり、充電でもう一度試してください。
Q3：よくヘッドホンに接続しない。
A：ヘッドホンを充電して試してください。
Q4：よく充電ができません。
A：5V/1Aの充電器を使用して30分ほど充電してヘッドホンを充電してみてください。

... 24 ...

The diagram shows a rectangular device with several components labeled with arrows:

- Многофункциональный сенсорный индикатор** (Multi-functional touch indicator) - points to the top-left corner.
- Микрофон для разговора / вызова** (Microphone for conversation / call) - points to a circular area on the top-right.
- Микрофон для распознавания речи / управления** (Microphone for voice recognition / control) - points to a circular area on the bottom-right.
- Переключатель активного шумоподавления ANC** (Active noise cancellation switch) - points to a small switch on the bottom-right.
- Микрофон для мониторинга шума** (Microphone for noise monitoring) - points to a small circular area on the bottom-left.

Below the diagram, the text reads:

Микрофон для мониторинга шума

Многофункциональный сенсорный индикатор

Микрофон для разговора / вызова

Микрофон для распознавания речи / управления

Переключатель активного шумоподавления ANC

Управление входными сигналами:
Правильное подключение к источнику на многофункциональную кнопку при входном сигнале можно принять / завершить его. Длительное нажатие на кнопку для многофункциональную кнопку в течение 2 секунд отключит звуков.

Включение активного шумоподавления ANC:
Включите переключатель активного шумоподавления ANC. Загорится зеленый индикатор, и примерно через 3 секунды функция будет включена.

2. Вспомогательная кнопка Line-In:
Вспомогательная кнопка Line-In, которую можно использовать для подключения к любому устройству для воспроизведения музыки, можно с помощью 3,5 мм аудиокабеля Type-C.

Примечание: при использовании данной функции наушники должны быть отключены. (В комплекте к данному устройству аудиокабель не предоставляется, если есть необходимость, пожалуйста, приобретите его в официальном месте Blueud).

3. Вспомогательная кнопка Line-Out:
Сначала установите соединение смартфона и наушников с помощью Bluetooth, а затем выберите функцию активного шумоподавления ANC, используя 3,5 мм аудиокабель Type-C, соедините наушники с 1 на устройстве 2 для воспроизведения музыки. При использовании данной функции наушники необходимо отключить функцию активного шумоподавления ANC. Наушники 2 должны поддерживать разъем 3,5 мм.

В комплекте к данному устройству аудиокабель не предоставляется, если есть необходимость, пожалуйста, приобретите его в официальном месте Blueud).

••• 26 •••

- 3 **Защита данных:**
 - Перед загрузкой отключите камеру, осуществите зарядку с помощью зарядного кабеля из стандартной комплектации. Во время зарядки будет гореть красный индикатор.
 - Для полной зарядки аккумулятора требуется 1,5-2 часа, при достижении полной зарядки зарядится синий индикатор.
- 4 **Облачная функция**
 - Данный продукт поддерживает облачную функцию, пользователи могут осуществлять OMR-код на последней странице руководства и скачать приложение.
- 5 **Активация облака (облачное приложение уже установлено на смартфоне)**
 - В режиме, когда смартфон и приложение соединены с научным камере BlueBot, двойное нажатие на монофункциональную кнопку активирует облако, позволяет возможность использовать облачную функцию и наслаждаться интеллектуальными услугами.
- 6 **Защита продукции от подделки:**
 - Сортируйте защитный слой на упаковке, так вы получите код, который обеспечивает подлинность продукта, зайдите на официальный сайт www.bluedo.com, введите код и проверьте подлинность продукта.
- 7 **Автоматическая функция:**
 - После завершения теста, данные считывания автоматически воспроизводятся, воспроизведение автоматически выключается. При повторном использовании воспроизведение автоматически продолжается.
- 8 **Консультации и помощь:**
 - Посетите веб-сайт www.bluedo.com для получения соответствующей информации и технической поддержки, или есть необходимость электронной почты по адресу china@bluedo.com или посылите на первую линию послепродажного обслуживания по номеру 4008540851215.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2 Технические спецификации: Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0 Рабочая область: до 10 метров в просторном без препятствий помещении Максимальная дальность: 2,4 ГГц / 2,48 ГГц Поддерживаемые протоколы: A2DP, AVRCP, HSP, HRP Привед: 57 мм Чувствительность шумоподавления: -25 дБ Сопротивление: 16 Ω Настройка: 15 ГГц / 25-40 ГГц Чувствительность: 115 дБ		
Время работы в режиме ожидания: около 350 ч В режиме воспроизведения музыки / разговора: около 32 ч Время работы в режиме ANC: около 43 ч Время зарядки: около 1,5-2 ч Рабочая температура: -10°C-50°C Напряжение питания (соединение 5 В / + 500 мА) Выходная мощность: 50 мВт и 505 мВт		
3 Частые возникающие проблемы и способы их решения:		
Признаки неполадки	Причины	Способы решения
Неоднородность звуковых сигналов	Включите режим ANC, постоянное поглощение звуковых волн	Сопоставьте выключатель ANC, если функция не работает
Самостоятельное отключение	Низкий заряд	Неоднородность звука, акустический эффект, помехи, помехи, помехи
Не включается	Низкий заряд	Сопоставьте выключатель ANC, если функция не работает, используйте устройство после полной зарядки
Не включается	Зависание	С помощью зарядного устройства 5 В 1 А подключите зарядку в течение 3-10 секунд

Manuale Utente / IT

❑ Diagramma schematico

Microfono di riduzione del rumore

Tasto multifunzione

Spina LED

Microfono di chiamata

Pressa di ricarica / Presa a muro

Interruttore della riduzione del rumore attivo

❑ Istruzioni per l'operazione:

Accensione:
Premere il tasto multifunzione fino a quando la cuffia emette la voce "Power on".

Spegnimento:
Premere il tasto multifunzione dopo l'accensione e fino a quando la cuffia emette la voce "Power off".

Modalità di accoppiamento:
Dopo lo stato di spegnimento, premere il tasto multifunzione fino a quando la cuffia emette la voce "Ready to pair".

Accoppiamento di Bluetooth:
Entrando nella modalità di accoppiamento, attivare il Bluetooth del cellulare, cercare "T28" e cliccare per connettere.

Controllo di musica:
Durante la riproduzione di musica, fare clic sul tasto multifunzione mentre suona o riprodurre la musica.
(Nota: gli utenti possono controllare il volume e cambiare brano in corso).

Controllo delle chiamate in arrivo:
Fare clic sul tasto multifunzione per rispondere/interrompere in caso di eventuale chiamata in arrivo;
premere il tasto multifunzione per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

•• •• ••

Attivare la riduzione attiva di rumore ANC:
Girare l'interruttore della riduzione di rumore ANC. La spia verde rimane luminosa e la funzione della riduzione di rumore avrà effetto per circa 3 ore.

2. Riproduzione di musica line-in:
Connettere la cuffia al cellulare o computer e altri dispositivi utilizzando il cavo audio di conversione a 3,5 mm per riprodurre musica. Nota: Si deve spegnere la cuffia quando quando si usa questa funzione. (Questo prodotto non è fornito con il cavo audio, in caso di necessità, si consiglia di acquistare un cavo audio (ad esempio, cuffia Bluetooth).

3. Riproduzione di musica Line-out :
Innanzitutto connettere la cuffia al cellulare tramite Bluetooth, quindi collegare la funzione di riduzione di rumore ANC al cavo audio di conversione a cuffia "alla cuffia" utilizzando il cavo audio di conversione a 3,5 mm per riprodurre la musica.

Nota: quando si utilizza questa funzione, si deve disattivare la funzione della riduzione attiva di rumore ANC. La cuffia 2 deve supportare l'impedenza di 32Ω.

(Questo prodotto non è fornito con il cavo audio, in caso di necessità, si consiglia di acquistare un cavo audio (ad esempio, cuffia Bluetooth).

4. Ricarica della cuffia:
Spegnerne la cuffia prima di ricaricarla e caricarla con il cavo di ricarica di ricarica originale. La spia rossa lampeggia una grande la ricarica. Ci vogliono 1,5 ore per caricare pienamente la cuffia e la spia blu rimane luminosa quando la cuffia è carica.

5. Sensore intelligente:
Quando si parla o si riproduce, la musica si interrompe automaticamente quando si toglie l'auricolare e verrà riprodotto di nuovo quando si indossa nuovamente la cuffia.

6. Funzione Cloud:
Questo prodotto supporta la funzione Cloud, gli utenti possono scaricare l'APP passando il codice bidimensionale. Il codice bidimensionale di istruzioni e scansando il codice bidimensionale.

... 30 ...

2 **Selegire L'App (L'APP è installata sul cellulare)**
L'Applet e l'APP sono connessi alla cuffia tramite Bluetooth fare doppio click sul tasto multifunzione della cuffia per attivare la funzione L'App e godere un servizio intelligente.

3 **Anti-contraffazione:**
Rischia il rivestimento anti-contraffazione sulla confezione per ottenere il codice anti-contraffazione del prodotto, accedere al sito ufficiale www.bluetoo.com e inserire il codice anti-contraffazione per informare sull'autenticità del prodotto.

4 **Consulenza e assistenza**
In caso di informazioni e/o necessità, l'assistenza tecnica, effettuare il login su www.bluetoo.com. Quando necessa, si prega di inviare e-mail a AfterSales@bluetoo.com o chiamare il numero verde di post vendita 400-888-0123.

5 **Specifiche tecniche**
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
Portata: fino a 10 metri (spazio libero senza barriera)
Intervallo di frequenza: 2.4 GHz / 48 channels
Protocolli di supporto: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Imped. di uscita: 32 ohm
Sensibilità della riduzione di rumore: -25 dB
Unità di misura: 160
Intervallo di frequenza: 16KHz-25KHz
Sensibilità: 115dB
Tempo di standby: circa 350 ore
Durata di Musica/chiamata: circa 32 ore
Tempo per la ricarica: circa 2 ore
Tempo per la ricarica: circa 1.5-2 ore
Ambiente di funzionamento: -10 ~ +50 °C
Tensione/corrente in ingresso: 5V/500 mA
Potenza in uscita: 500mW + 500mW

31 • 31 •



Scarica l'app
Blaedoo QR download

注: 您也可以从苹果商店或谷歌商店下载并安装苹果App Store或安卓第三方应用程序商店中搜索“Blaedoo”下载。

Note: Download the app from Blaedoo website, Apple App Store or Android application market by searching “Blaedoo”.

Problemi frequenti e soluzioni:

Guasto	Causa	Risoluzione
Breve vita utile della batteria	L'intermittente ANC è nello stato attivo ed consuma energia	Chiusura l'intermittente ANC in tempo quando la funzione ANC non viene utilizzata
Spegnimento automatico	Batteria scarica	Batteria scarica, caricare il telefono
Impossibile accendere	Livello batteria troppo basso	Chiusura l'intermittente ANC in tempo quando la funzione ANC non viene utilizzata e ricaricare prima di utilizzare di nuovo.
Impossibile spegnere	Crash	Caricare con il caricabatterie 5V 1A per 3-10 secondi e riavv

... 32 ...